

Nichos

Instalação

Fixo	
Ref.	Medidas
9091	37x37mm
9092	60x35mm
9093	86x35mm
9094	116x35mm
9096	167x35mm
9099	246x35mm



1. Desligue a rede elétrica local;
2. Recorte um nicho de instalação seguindo as medidas da tabela ao lado;
3. Faça a ligação da entrada AC do driver na rede elétrica local;
4. Não conecte o driver na luminária de LED se a rede elétrica já estiver energizada;
5. Levante as molas de fixação e insira a luminária no nicho;

Manual 0412

Dados técnicos

Modelo	Picco 9091	Picco 9092	Picco 9093	Picco 9094	Picco 9096	Picco 9099
Facho	20° (.FE) / 45° (.AB)	20° (.FE) / 45° (.AB)	20° (.FE) / 45° (.AB)	20° (.FE) / 45° (.AB)	20° (.FE) / 45° (.AB)	20° (.FE) / 45° (.AB)
CCT	3000K (.W) / 4000K (.N)	3000K (.W) / 4000K (.N)	3000K (.W) / 4000K (.N)	3000K (.W) / 4000K (.N)	3000K (.W) / 4000K (.N)	3000K (.W) / 4000K (.N)
Potência	3W	5W	7W	10W	14W	21W
Tensão	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
Fluxo lum.	240lm (.W) / 260lm (.N)	480lm (.W) / 520lm (.N)	720lm (.W) / 780lm (.N)	960lm (.W) / 1040lm (.N)	1440lm (.W) / 1560lm (.N)	2160lm (.W) / 2340lm (.N)
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Classe	III	III	III	III	III	III
Proteção	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Peso	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg	0,40kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO