

# MANUAL DE INSTALAÇÃO


Modelo(s): 7350 / 7351

## Composição

1x luminária  
1x kit de instalação  
1x manual de instalação

## Especificações

Descrição: **TIBO**  
Fonte iluminação: **LED**  
Indicação: **Áreas Externas (Solo e jardim)**



## Dados técnicos

Potência total: **6W**  
Tensão nominal: **90~240V**  
Temperatura cor: **2700K**  
Fluxo luminoso: **494lm**  
Ângulo do fecho: **93°**  
Grau de Proteção: **IP65**  
**Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.**

**INTERLIGHT**

- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: [soc@interlight.com.br](mailto:soc@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)


### OBSERVAÇÕES

- É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.**
- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2024 \* R.00 - maio/2024

**Manual 0416.R01**

1. Faça a furação no piso/solo, utilizando a base de fixação como gabarito. Em seguida encaixe as buchas, nos furos.



2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente. Nota: Utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.



### ATENÇÃO!



Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.

### PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-los, ocasionando risco de choque elétrico.

3. Faça a orientação conforme desejado.  
4. Para uso como finco, utilizar o ACS.0236. (ACS.0236 Vendido separadamente)

