

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 7006 / 7010 / 7017

Composição

1x luminária
1x manual de instalação

Especificações

Descrição: **High bay industrial**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas internas e externas**
Classe: **I**
Proteção contra choque elétrico (aterramento).
Peso: **4 Kg**

Dados técnicos

Potência total: **60W (7006) / 100W (7010) / 170W (7017)**
Tensão nominal: **100~277V (7006 / 7010 / 7017)**
Temperatura cor: **5000K (branco frio)**
Fluxo luminoso: **5300lm (7006) / 11900lm (7010) / 20600lm (7017)**
Ângulo do fecho: **50° / 90° / 120°**
Grau de Proteção: **IP69**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © R03aU/2021

Manual 0269.R3

1. **Prenda** o cabo de aço (a) (não incluso) no alhal (b) da luminária.
2. Faça a **ligação** do produto na rede elétrica através do cabo de alimentação:
Verde - Terra / Azul - Fase / Marrom - Neutro (Fase 2).

